

# AH-3766

## 2 x 18 V - Heckenschere

Akku-Heckenschere für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät.



Technische Daten			
Akkutyp	Li-Ion	Gewicht (inkl. Akku und Schneidwerkzeug)	5,2 kg
Akkuspannung	2 x 18 V	Schalldruckpegel	82,0 dB(A)
Akkukapazität	2 x 3,0 Ah	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,4 dB(A)
Akkuenergie	2 x 54 Wh	Schalleistungspegel	91,1 dB(A)
Schnittlänge	65 cm	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,5 dB(A)
Zahnabstand	27,5 mm	Vibration kleiner als	2,5 m/s <sup>2</sup>
Hubzahl (min)	1.000 min <sup>-1</sup>	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,5 m/s <sup>2</sup>
Hubzahl (max)	1.800 min <sup>-1</sup>		

### • Ohne Akku und Ladegerät

- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Variabel einstellbare Hubzahl für vielfältige Anwendungen
- SoftStart
- Inklusive Anstoßschutz und Köcher
- 5-Stufig einstellbarer Handgriff erlaubt einfache vertikale und horizontale Schnitte

- Sehr geringe Geräuscentwicklung
- Umweltfreundlich: Keine Emissionen
- Kein Benzin- und Motorölverbrauch, dadurch geringe Betriebskosten
- Minimale Wartungsarbeiten
- Flexible Anwendung ohne störendes Kabel
- Kein Memory-Effekt, sehr geringe Selbstenladung